

437291

(Код ОКП)



PROXIMITY СЧИТЫВАТЕЛИ  
PR-EH01, PR-EH03, PR-EH05, PR-EH09

ПАСПОРТ

Считыватели Proximity PR-EH01/03/05/09 ТУ 4372-005-18679038-2010.01/02/03/05 ПС

## 1. Назначение и технические данные

1.1. Бесконтактные считыватели PR-EH01/03/05/09 предназначены для работы с идентификаторами форматов EM Marin и HID, работающими на частоте 125 КГц.

1.2. Считыватели предназначены для работы с идентификаторами, обеспечивающими  $10^7$  кодовых комбинаций, и соответствуют высокому уровню устойчивости к несанкционированному доступу (ГОСТ Р 51241-2008).

1.3. Считыватели применяются в системах, использующих для обмена между контроллером и считывателем протоколы Wiegand и Touch Memory.

1.4. Считыватели PR-EH01, PR-EH03, PR-EH05 и PR-EH09 функционально идентичны и различаются только исполнением корпуса.

Считыватель PR-EH01 выполнен на печатной плате в пластиковом технологическом корпусе, и предназначен для скрытой установки в помещении или в составе оборудования клиента.

Считыватели PR-EH03 и PR-EH09 выполнены в корпусе из пластика ABS и герметизированы силиконовым компаундом.

Считыватель PR-EH05 состоит из двух частей – металлическая накладка и пластиковый корпус, залитый компаундом, с выведенным кабелем. Металлическая накладка изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, что обеспечивает возможность их установки в местах с повышенным риском вандализма. Ввиду расширенного температурного диапазона эксплуатации рекомендуется для уличной установки.

1.5. Устойчивость к электромагнитным помехам (ЭМП) соответствует нормам, установленным ГОСТ Р 50009-2000.

1.6. Собственные ЭМП считывателя соответствуют нормам, установленным ГОСТ Р 51317.3.2-2006 и ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

1.7. Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение		
	PR-EH01	PR-EH03/09	PR-EH05
Материал корпуса	Пластик ABS		Нержавеющая сталь
Размеры корпуса	68x101x13,6 мм	150x46x22 мм	115x80x15 мм
Вес брутто/нетто	0,18 кг / 0,1 кг	0,21 кг / 0,15 кг	0,3 кг / 0,23 кг
Диапазон рабочих температур	от -20° до +55° С		от -40° до +55° С
Диапазон температур хранения	от -40° до +60° С		от -50° до +60° С
Допустимая влажность	от 0 до 99% при температуре 40° С (без конденсата)		
Рабочая частота	125 КГц		
Напряжение питания	от 8 до 16 В, постоянный ток.		
Потребляемый ток	не более 80 мА		
Размах пульсаций	не более 50 мВ		
Расстояние считывания*:			
Карта SlimProx	50-70 мм	80-120 мм	30-50 мм
Карта StandProx	40-60 мм	60-100 мм	20-40 мм
Карты ProxCard II, PhotoProx, ISOProx	50-60 мм	40-80 мм	30-40 мм
Брелоки MiniTag, TagProx	30-40 мм	30-50 мм	10-20 мм
Степень защиты по IP	IP-65		
Протоколы подключения к контроллерам	Touch Memory, Wiegand		

\* Приведенная выше дальность обеспечивается при напряжении питания 12-14 В, размахе пульсаций не более 50 мВ и отсутствии электромагнитных помех в полосе сигнала карты (100 ÷ 150 КГц).

1.8. Питание считывателя осуществляется от стабилизированного источника постоянного тока.

1.9. При использовании неэкранированного многожильного сигнального кабеля с сечением каждого провода 0,22 мм<sup>2</sup> максимальное удаление считывателя от контроллера – 100 метров.

1.10. Среднее время наработки на отказ (при оптимальных условиях эксплуатации) - 20000 ч.

1.11. Срок службы считывателя – не менее 8 лет.

## **2. Комплектность**

2.1. В комплект поставки входят:

Считыватель;  
Паспорт устройства;  
Комплект крепежа;  
Гарантийный талон;  
Упаковка.

**Примечание:** При групповой поставке устройств по согласованию с заказчиком возможна комплектация одним экземпляром паспорта на единицу групповой упаковки.

## **3. Рекомендации по эксплуатации**

3.1. При попытке поднесения нескольких идентификаторов считыватель передает в систему код только одного из них. Коды остальных переданы не будут. Поэтому для обеспечения прохода следует подносить только один идентификатор, предназначенный для этой цели.

3.2. Устройство не предназначено для эксплуатации и хранения в условиях воздействия токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, соляного тумана, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

3.3. Не допускается использовать при чистке загрязненных поверхностей абразивные и химически активные вещества.

3.4. После транспортировки или нахождения считывателя при отрицательных температурах перед началом эксплуатации его следует выдержать в нормальных климатических условиях не менее 1 ч.

3.5. Считыватель ремонтируется и восстанавливается только в условиях предприятия-изготовителя.

## **4. Транспортирование и хранение**

4.1. Упаковка устройства соответствует ГОСТ 23088.

4.2. Не рекомендуется хранить считыватель без упаковки.

4.3. Не допускается транспортировка в негерметизированных отсеках самолетов.

4.4. Максимальное количество упаковок в одной стопке при транспортировке и хранении – 15 штук.

4.5. Температура хранения и транспортировки в зависимости от исполнения указана в Таблице 1.

## 5. Свидетельство о сертификации

5.1. Считыватели PR-EH03, PR-EH05, PR-EH09 соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеют регистрационный номер декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.AY04.B.10695.

## 6. Гарантии

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие считывателя требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

6.2. Гарантийный срок хранения устройства – 5 лет со дня изготовления.

6.3. Гарантийный срок работы – 2 года со дня поставки потребителю, при условии соблюдения правил эксплуатации, перечисленных в Таблице 1.

6.4. Условия гарантии:

- 1) ООО «НПО Релвест» гарантирует своему Покупателю, что при обнаружении в поставляемом оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством этого оборудования или его компонентов, будет произведен бесплатный гарантийный ремонт данного оборудования при условии соблюдения Покупателем в течение гарантийного срока настоящих условий. Данная гарантия выдается в дополнение к установленным законом требованиям и не ограничивает их;
- 2) Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, отчетливой печатью и подписью сотрудника продавшего изделие;
- 3) Бесплатный гарантийный ремонт осуществляется, только если изделие будет признано неисправным по причине заводского дефекта и только в течение срока, указанного в гарантийном талоне;
- 4) Серийный номер и модель изделия должны соответствовать данным в гарантийном талоне;
- 5) При обращении Покупатель должен четко описать характер и проявление неисправности. Срок проверки оборудования – до 3 дней. Срок замены товара ненадлежащего качества или устранения неисправности до 14 дней.

6.5. Гарантийные обязательства аннулируются если:

- 1) Изделие повреждено или вышло из строя в связи с нарушением правил и условий установки, подключения, адаптации под местные технические условия покупателя, эксплуатации, хранения и транспортировки, а также в результате воздействия некачественного сетевого питания, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним;
- 2) Оборудование повреждено вследствие природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Продавца;
- 3) Изделие имеет выраженные механические и/или электрические повреждения, полученные в результате каких-либо действий Покупателя, либо сторонних лиц;
- 4) Обнаружены следы самостоятельного ремонта или модернизации изделия, а также замены его структурных элементов (кроме элементов питания);
- 5) Повреждение вызвано попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и т.д.;

- 6) В изделии отсутствуют или повреждены расходные материалы, обеспечивающие его работу, сетевые или соединительные кабели;
- 7) Серийные номера на изделиях отсутствуют. Модель и номер изделия не соответствуют номерам и моделям изделий, перечисленным в настоящем гарантийном талоне.

6.6. По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к официальным дистрибьюторам Parsec.

## **7. Свидетельство о приемке**

7.1. Считыватели PR-ЕН01, PR-ЕН03, PR-ЕН05 и PR-ЕН09 ТУ 4372-005-18679038-2010 изготовлены, приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признаны годным для эксплуатации и упакованы ООО «НПО Релвест».

## **8. Утилизация**

8.1. Устройство не требует особых условий утилизации.

## **9. Особые отметки**

9.1. Задать вопросы, а также получить дополнительную информацию по устройству можно по адресу [support@parsec.ru](mailto:support@parsec.ru) или на сайте производителя [www.parsec.ru](http://www.parsec.ru)